

動的システムの解析と制御 (現代制御) レポート #6 (2015.12.4 出題)

学籍番号: _____ 氏名: _____

提出切: 12月9日(水)17:00 (厳守) 提出場所: 機械建設1号棟405室 (小林居室) のドアポスト

課題 7 次のシステム

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1]$$

に対して、状態観測器を設計したい。以下の(1)~(3)の問に答えよ。

(1) (C, A) が可観測かどうか判定せよ。(2点)

(2) 状態観測器の一つは次式で与えられる。

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu - L(\hat{y} - y), \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

誤差システムを $\dot{\xi} = \tilde{A}\xi$ と表すとき、行列 A, B, C, L を用いて \tilde{A} を表せ。ただし、 ξ は誤差ベクトルで、 $\xi(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ と定義する。(2点)

(3) 行列 $A - LC$ の固有値が $-2 + j, -2 - j$ となるような L を求めよ。(2点)